



מדריך למשתמש
Mi Bluetooth Speaker
Basic 2

מקבוצת

HEMILTON

היבואן הרשמי

1 הכרת המוצר



2 שיוך להתקן Bluetooth

1. צימוד בפעם הראשונה

לחץ והחזק את לחצן ההפעלה למשך 1.5 שניות כדי להפעיל את הרמקול. הרמקול מוכן לשיוך כאשר המחווון מהבהב במהירות בצבעי אדום וכחול. אתר את "XMFHZ02" בהתקן ה-Bluetooth שלך ובחר אותו כדי להתחיל בשיוך וחיבור.

2. שיוך אוטומטי

בפעם הבאה שתפעיל את הרמקול, הרמקול

ישויר אוטומטית למכשיר האחרון אליו שויך. מיד לאחר החיבור, הרמקול יפיק צליל אישור. במידה והחיבור נכשל, הרמקול יהיה במצב המתנה לניסיון שיוך חוזר.

3. שיוך מחדש

כאשר הרמקול מופעל, לחיצה כפולה על לחצן ההפעלה תכניס את הרמקול למצב שיוך. בשלב זה הרמקול יהיה מוכן לחיבור להתקן Bluetooth חדש.

3 פונקציות נוספות

1. מיקרופון מובנה לשיחות בדיבורית

כאשר הרמקול מחובר כהלכה לטלפון הנייד, הרמקול מסוגל לבצע שיחות בדיבורית - לחץ על לחצן ההפעלה כדי לענות לשיחה ולחץ שוב לסיום השיחה.

2. תזכורת סוללה נמוכה

כאשר עוצמת הסוללה נמוכה מ-10%, הרמקול יפיק צליל התראת סוללה חלשה, ומחווון ה-LED יהבהב במהירות בצבע אדום כתזכורת לטעינת הרמקול. אם הטעינה לא תבוצע בזמן, הרמקול יכבה לאחר זמן קצר.

3. הרמקול יכבה אוטומטית אם יישאר מנותק (ללא שיוך BT) למשך 10 דקות.

4. תצוגת רמת הסוללה

כשהרמקול מחובר לטלפון הנייד, רמת הסוללה של הרמקול תוצג בשורת המצב של הטלפון. פונקציה זו תואמת למערכות הפעלה iOS ו-MIUI בלבד.

5. אפס את הרמקול

לחץ והחזק את לחצן ההפעלה למשך 10 שניות עד לאיפוס הרמקול למצב ברירת מחדל.

תפעול לחצן הדלקה

כבוי	לא מחובר	Bluetooth מחובר	שיחות נכנסות	חיוג	שמע פעיל משקע AUX	סטאטוס רמקול פעולה
X	X	השהה/הפעל	מענה	סיום	השתקה	לחיצה בודדת
X	X	התנתק לשם שיוך BT	X	X	X	לחיצה כפולה
X	X	X	סינון	X	X	לחץ והחזק למשך 2 שניות
הדלקה	כיבוי	כיבוי	X	כיבוי	כיבוי	לחץ והחזק למשך 3 שניות

תיאור פעולת חיווי תאורת לד	
סטאטוס הרמקול	חיווי תאורת לד
מצב פעולה רגיל	כחול קבוע
צימוד Bluetooth פעיל	אדום וכחול מהבהב במהירות
עוצמת סוללה נמוכה מ- 10%	אדום מהבהב
טעינה	אדום קבוע

תפעול לחצני שמע		
לחצן	לחצן הנמכת שמע	לחצן הגברת שמע פעולה
	הנמכה ברמה אחת	הגברה ברמה אחת
לחיצה בודדת		
הגברה ברמה אחת בכל שניה עד לעוצמת שמע מכסימלית	השתקה	לחץ והחזק

4 מפרט טכני

דגם	XYX03YM
חיבורים אלחוטיים	Bluetooth V4.2
טווח פעולה	עד 10 מטר
תדרי פעולת Bluetooth	2402MHz - 2480MHz
מפח פעולה	5 וולט - 1 אמפר
פרופילי Bluetooth נתמכים	A2DP, AVRCP, HFP
זמן פעולה	כ- 10 שעות (בנפח של 40%)
עוצמת רמקול	2.5X2 וואט
עכבת רמקול	3 אוהם
תחום תדרי שמע	100Hz-18KHz
מידות	154.5x60x25 מ"מ
משקל	כ- 237 גרם
טווח טמפרטורת פעולה	-10°C ÷ +45°C

5 אזהרה

אין לחשוף את הסוללות (מארזי הסוללות או הסוללות המורכבות) לשמש, לאש או לסביבה חמה אחרת.

6 אחריות

לידיעתך:

1. אחריות על המוצר הינה ל-12 חודשים ממועד הרכישה.
2. האחריות על ההתקן תבוטל במידה וגורם שאינו מוסמך טיפל במוצר ללא אישורנו בכתב.
3. זמן טיפול במעבדה הינו בין 10-14 ימי עסקים - מסירת המוצר למרכז שירות הינו על אחריות הלקוח ועל חשבוננו.

מכשיר זה נבדק בקפדנות לפני שיווקו לצרכן. לפיכך אנו נותנים אחריות לטיב המוצר לתקופה של 12 חודשים מתאריך הקנייה בכפוף לתנאים הבאים: אחריות זו בתוקף רק בצירוף חשבונית הקנייה. האחריות לא תחול במקרים הבאים: שימוש בלתי נאות, שבר מכל סיבה שהיא, נזק לקוח או במקרה של תיקון שלא באמצעות אחת מתחנות השירות המוסמכות על ידינו והמפורטות בגוף תעודת האחריות. האחריות אינה כוללת: צבע (ובכלל זה שריטות וקילופים), חלקי פלסטיק, בד או מתכת של המוצר, חלקי גומי, חיבור למתח חשמלי שונה מהמצוין בהוראות השימוש.

מקבוצת
HEMILTON
היבואן הרשמי



רשימת נקודות שירות מפורטת באתר www.mi-il.co.il
שלח לנו דוא"ל לכתובת: supportmi@hemilton.co.il

יצרן: Beijing Yueme Technology Co., Ltd. (חברה מקבוצת Mi Ecosystem)
כתובת: Haidian District, Beijing, China
היבואן: המילטון חשמל ואלקטרוניקה בע"מ, האופה 8, מודיעין, 08-6852114